

SMS-ALL-HYB	Rev.0.0.2				更新：2019/10/02
部品名	値	数	リファレンス	備考	注意・訂正事項
PEフィルムコンデンサ	0.1u	6	C4, C8, C23, C31, C33, C34	(104)	同等品の場合があります
積層セラミックコンデンサ	0.1u	9	C10, C11, C12, C13, C15, C17, C19, C36, C37	(104)	ディスク型セラミックコンデンサの場合があります
PEフィルムコンデンサ	1000p	1	C24	(102)	ディスク型セラミックコンデンサの場合があります
セラミックコンデンサ	330p	2	C2, C22	(331)	
セラミックコンデンサ	470p	3	C7, C9, C30	(471)	
電解コンデンサ	0.22u	3	C1, C27, C28		
電解コンデンサ	0.47u	1	C3		
電解コンデンサ	10u	1	C45		
電解コンデンサ	22u	1	C20		10uの場合があります
電解コンデンサ	1u	16	C5, C6, C14, C16, C18, C25, C26, C29, C32, C35, C38, C39, C40, C41, C42, C43		
電解コンデンサ	4.7u	1	C44		
電解コンデンサ	47u	1	C21		33uの場合があります
ポリスイッチ	-	1	F1		部品は付属しません。リード線などで短絡するかポリスイッチやダイオードをお好みで入れてください。
1/4Wカーボン抵抗	100	2	R92, R93	茶黒茶金	
1/4Wカーボン抵抗	560	1	R83	緑青茶金	
1/4Wカーボン抵抗	2.2k	1	R85	赤赤赤金	
1/4Wカーボン抵抗	4.7k	4	R19, R43, R80, R82	黄紫赤金	
1/4Wカーボン抵抗	6.8k	1	R84	青灰赤金	
1/4Wカーボン抵抗	10k	5	R11, R23, R74, R87, R94	茶黒橙金	
1/4Wカーボン抵抗	22k	7	R24, R47, R66, R86, R89, R91, R95	赤赤橙金	
1/4Wカーボン抵抗	27k	5	R14, R40, R51, R53, R72	赤紫橙金	
1/4Wカーボン抵抗	33k	2	R10, R36	橙橙橙金	
1/4Wカーボン抵抗	47k	4	R20, R44, R88, R90	黄紫橙金	
1/4Wカーボン抵抗	100k	5	R4, R25, R30, R46, R77	茶黒黄金	
1/4Wカーボン抵抗	120k	2	R9, R35	茶赤黄金	
1/4Wカーボン抵抗	150k	1	R63	茶緑黄金	
1/4Wカーボン抵抗	330k	1	R62	橙橙黄金	
1/4Wカーボン抵抗	470k	5	R7, R12, R33, R37, R65	黄紫黄金	
1/4Wカーボン抵抗	560k	6	R55, R56, R59, R60, R61, R81	緑青黄金	

1/4Wカーボン抵抗	680k	10	R6, R16, R22, R32, R38, R41, R45, R75, R76, R79	青灰黄金		
1/4Wカーボン抵抗	1M	19	R1, R2, R3, R5, R8, R17, R18, R21, R27, R28, R29, R31, R34, R42, R49, R57, R67, R70, R73	茶黒緑金		
1/4Wカーボン抵抗	1.5M	2	R58, R68	茶緑緑金		
1/4Wカーボン抵抗	2.2M	3	R26, R54, R78	赤赤緑金		
1/4Wカーボン抵抗	2.7M	5	R13, R39, R50, R52, R71	赤紫緑金		
1/4Wカーボン抵抗	3.3M	1	R48	橙橙緑金		
1/4Wカーボン抵抗	4.7M	3	R15, R64, R69	黄紫緑金		
トリマー抵抗 RM065	50k B	7	RV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV7		47kBの場合があります	
1N4148	1N4148	5	D1, D2, D3, D4, D5		同等品場合があります	
PIC12F1501-IP	12F1501	2	U8, U9		同等品場合があります U8とU9はそれぞれファームウェアが違うので シールを貼ってあります。	
三端子レギュレータ	78L05	1	U7			
トランジスタ	2SC1815	2	Q2, Q1		同等品場合があります	
TTLロジック	74LS06	1	U6			
オペアンプ	LM3900	5	U1, U2, U3, U4, U5		同等品(LM2900N)場合があります	
JST-XHP2	AUDIO POW+12V	2	J1		付属のハーネスは結線が左右で反転しています コンタクトを外して付け替えるか、配線の色に注意して ご利用ください。	
JST-XHP5	TRIGs	2	J3, J4		付属のハーネスは結線が左右で反転しています コンタクトを外して付け替えるか、配線の色に注意して ご利用ください。	
DIP ICソケット	14P	6				
DIP ICソケット	8P	2				